

Siemens

Heizanode Rfz 10

1928 · RM 72,75

Röhrengleichrichter zur Entnahme von Ladestrom für Heizakkumulatoren sowie Anoden- und Gitterspannungen für Rundfunk-Empfangsgeräte aller Art.

Röhren:	RGN 1503 (Anodenspannung) Gl. 1,5 (Ladestrom)		
Betriebsspannung:	220 Volt, Wechselstrom		
Ladestrom:	1,2–1,4 Ampere bei 2-Volt-Akkumulator 0,9–1,0 Ampere bei 4-Volt-Akkumulator		
Anodenspannung:	70–150 Volt, 150–200 Volt, 200–250 Volt		
Gitterspannung:	Bereich I: 0 bis –10 Volt regelbar Bereich II: –10 bis –34 Volt regelbar		
Gewicht:	9,5 kg		
Abmessung:	Breite 17 cm	Höhe 34,5 cm	Tiefe 20 cm (Wandmontage)

