

Nordmende

Elektra

1959/60 · DM 245,-

Schaltung:	Superhet
Röhren:	6 (ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84)
Kreise:	6 AM-, 10 FM-Kreise
Wellenbereiche:	UKW 87-100 MHz KW 5,8-19,5 MHz MW 530-1650 kHz LW 145-350 kHz
Lautsprecher:	eingebauter permanent-dynamischer Lautsprecher
Betriebsspannung:	110/125/150/220/240 Volt, umschaltbar, Wechselstrom
Gehäuse:	hochglanzpoliertes Holzgehäuse
Skala:	beleuchtete und geeichte Skala
Abstimmung:	Einknopfabstimmung mit Schwungradantrieb, magisches Auge als Abstimmanzeige
Gewicht:	7 kg
Abmessung:	Breite 42,5 cm Höhe 26 cm Tiefe 22 cm

